



DATENBLATT

Meldeempfänger 602R

Leistungsmerkmale:

- Erster USB-Meldeempfänger mit komplettem Funktionsumfang
- 8 RIC mit je 4 Unteradressen
- Bis zu 8 Zeilen Monochrom-Display mit Beleuchtung
- Klares Display für beste Lesbarkeit der Nachrichten
- Auflagen mit USB am PC, im Auto oder dem mitgelieferten Netzteil

Technische Daten	
Frequenzeinstellung <i>per Programmierung innerhalb des Frequenzbereichs frei wählbar</i>	168 - 174 MHz, 162 - 168 MHz, 162 - 156 MHz, 156 - 150 MHz Frequenzband (70 cm): 446 - 452 MHz, weitere auf Anfrage
Handprogrammierung ohne Programmierstation	Ja - alle BOS-Kanäle (164 - 174 MHz) frei programmierbar
Zertifizierung	CE und FCC
Baudraten	512 / 1200 / 2400
Display Beleuchtung	JA
Display Darstellung	Monochrom
Display Zeilen	4-zeilig optional auf 8-zeilig mit 3fach Zoomfunktion 80 Buchstaben pro Nachricht
Nachrichten	Erkennung / Unterdrückung doppelter Nachrichten
Anzahl Nachrichtenspeicher	19 (>3000 Zeichen insgesamt)
Sprachspezifikationen	Deutsch
Reichweitenalarm	JA
Nur-Ton-Nachrichten	JA
Display Icon	Für ungelesene Nachrichten
Erinnerungssignal	Programmierbare Option
Batteriealarm	JA
Zeitstempel	Für jede Nachricht programmierbar
Notizbuch	für Nachrichtenspeicher
Lösch Sperre	bis zu 19 Nachrichten
Speicheralarm	JA
Rufempfindlichkeit	Baud 512 – 106dB / Baud 1200 – 105dB
Selektivität	≥ 55 dB
Bildfrequenzunterdrückung	≥ 52 dB
Frequenzbereich	2m-Band (163 - 174 MHz)
Frequenzstabilität	≤ +/- 10ppm
Kanalabstand	12.5/25kHz (Schmalband verfügbar)
Frequenzabweichung	+/- 4.5 kHz
Alarmton	≥ 72 dB @ 12 (2700 Hz Standardalarm)
Betriebstemperatur	-10°C - +50°C
Batterielaufzeit	512 Baud: 15-20 Tage
Stromversorgung	Li-Ion-Akku (nicht im Lieferumfang)
Aufladung	Mit USB-Ladekabel und 220V-Steckernetz !
Alarmierung	Weckzeitenblinker, Tastentouren Ausnutzung des Mehrfachempfangs zur Meldungskorrektur, Anzeige ausgelöster Schleife mit indiv. Alarmstichworten 20 Zeichen, autom. Ein/Aus-Schaltung zeitgesteuert wählbar, Alarmart umschaltbar auf Sound, Vibration, Led, Still.
Gewicht / Abmessungen	65 g inkl. Akku / 75 x 50 x 18 mm ohne Holster



Der Alphapoc 602R ist lieferbar und erprobt! Nach eingehender Entwicklung ab sofort verfügbar. Der Meldeempfänger für jeden Tag.

Der Alphapoc 602R kann auf Option komplett nach Ihren Vorgaben über das Programmierformular vorprogrammiert geliefert werden.



Lieferumfang:

- Meldeempfänger mit Holster
- USB-Ladekabel mit Netzteil
- Bedienungsanleitung

Weiteres Zubehör:

- Ledertasche
- USB-Programmieradapter